

<b>Power packs</b>					
<b>Hvor mange AMP skal der til for at trække nedenstående motorer.</b>					
<b>3x400Vac IE3 4 POL 50HZ</b>					
KW	AMP	Direkte Start	Stjerne trekant	Softstarter	
0,37			0,00	0	
0,55			0,00	0	
0,75	1,8	12,96	7,48	1,8	
1,1	2,4	19,20	9,98	2,4	
1,5	3,2	25,92	13,30	3,2	
2,2	4,4	35,64	18,29	4,4	
3	6	52,20	24,94	6	
4	8	72,00	33,26	8	
5,5	10,5	91,35	43,65	10,5	
7,5	14,5	134,85	60,28	14,5	
11	21	214,20	87,30	21	
15	28	282,80	116,39	28	
18,5	33	257,40	137,18	33	
22	40	320,00	166,28	40	
30	52	442,00	216,16	52	
45	77	693,00	320,08	77	
55	96	816,00	399,06	96	
75	128	1.024,00	532,09	128	
<b>3x440Vac IE3 4 POL 60HZ</b>					
0,87	2	13,00	8,31	2	
1,26	2,8	18,20	11,64	2,8	
1,75	3,6	23,40	14,96	3,6	
2,5	4,8	36,00	19,95	4,8	
3,5	6,4	48,00	26,60	6,4	
4,7	8,4	63,00	34,92	8,4	
6,4	11,5	86,25	47,80	11,5	
8,7	15	112,50	62,35	15	
12,8	22	165,00	91,45	22	
17,5	30	225,00	124,71	30	
21,5	36	277,20	149,65	36	
34,9	57	410,40	236,94	57	
43	70	511,00	290,98	70	
52,4	85	629,00	353,34	85	
64	102	754,80	424,01	102	
87	140	938,00	581,97	140	